



Лекция № 2

«СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА»

Ведущий преподаватель: канд. техн. наук, доцент кафедры ИУТС Альчаков Василий Викторович

2 Спектральный анализ

Постановка задачи

- Для зашумленного полигармонического сигнала получить спектральное представление – **определить состав сигнала**
- Избавиться от шумов – **реализовать простейший цифровой фильтр**

Получение зашумленного сигнала

wgn

R2016b

Generate white Gaussian noise

[collapse all in page](#)

Syntax

```
y = wgn(m,n,p)
y = wgn(m,n,p,imp)
y = wgn(m,n,p,imp,state)
y = wgn(...,powertype)
y = wgn(...,outputtype)
```

Description

`y = wgn(m,n,p)` generates an m -by- n matrix of white Gaussian noise. p specifies the power of y in decibels relative to a watt. The default load impedance is 1 ohm.

3 Спектральный анализ

Получение зашумленного сигнала

awgn

R2016b

Add white Gaussian noise to signal

[collapse all in page](#)

Syntax

```
y = awgn(x,snr)
y = awgn(x,snr,sigpower)
y = awgn(x,snr,'measured')
y = awgn(x,snr,sigpower,s)
y = awgn(x,snr,'measured',state)
y = awgn(...,powertype)
```

Description

`y = awgn(x,snr)` adds white Gaussian noise to the vector signal `x`. The scalar `snr` specifies the signal-to-noise ratio per sample, in dB. If `x` is complex, `awgn` adds complex noise. This syntax assumes that the power of `x` is 0 dBW.

4 Спектральный анализ

Получение зашумленного сигнала

randn

R2016b

Normally distributed random numbers

[collapse all in page](#)

Syntax

```
X = randn
X = randn(n)
X = randn(sz1,...,szN)
X = randn(sz)

X = randn(__,typename)
X = randn(__,'like',p)
```

Even-Length Input with Sample Rate

Obtain the periodogram for an even-length signal sampled at 1 kHz using both `fft` and `periodogram`. Compare the results.

Create a signal consisting of a 100 Hz sine wave in $N(0,1)$ additive noise. The sampling frequency is 1 kHz. The signal length is 1000 samples. Use the default settings of the random number generator for reproducible results.

```
rng default
Fs = 1000;
t = 0:1/Fs:1-1/Fs;
x = cos(2*pi*100*t) + randn(size(t));
```

Description

`X = randn` returns a random scalar drawn from the standard normal distribution.

[example](#)

Получение зашумленного сигнала

```
%% Polyharmonic generator
t = 0:T:(N - 1)*T;


sinSum = 0;
for i=1:Fcount
    sinSum = sinSum + sin(2*pi*f(i)*t);
end
% Bringing to a predetermined amplitude
sinSum = sinSum*A/Fcount;
sinSumN = sinSum + wgn(1,length(sinSum), 1)/35;
sinSumN = awgn(sinSum, 35);
sinSumN = sinSum + randn(1,length(sinSum), 1)/35;
% Visualization
plot(t, sinSumN, '-r', t, sinSum, '-b', 'LineWidth', 2)
xlim([min(t) max(t)])
grid on
```

Получение зашумленного сигнала

```
%% Polyharmonic generator
t = 0:T:(N - 1)*T;

sinSum = 0;
for i=1:Fcount
    sinSum = sinSum + sin(2*pi*f(i)*t);
end
% Bringing to a predetermined amplitude
sinSum = sinSum*A/Fcount;
sinSumN = sinSum + wgn(1,length(sinSum), 1)/35;
sinSumN = awgn(sinSum, 35);
sinSumN = sinSum + randn(1,length(sinSum), 1)/35;
% Visualization
plot(t, sinSumN, '-r', t, sinSum, '-b', 'LineWidth', 2)
xlim([min(t) max(t)])
grid on
```

Получение зашумленного сигнала



Преобразование Фурье

Краткие теоретические сведения

Сигнал $s_T(t)$ называется периодическим, если все его значения повторяются через промежутки времени, кратные T , где T – период повторения сигнала, $k \in Z$. Такой сигнал можно разложить в гармонический ряд Фурье:

$$s_T(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos 2\pi n F_1 t + b_n \cdot \sin 2\pi n F_1 t), \quad (1)$$

где A_0 – постоянная составляющая сигнала, определяемая выражением

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_T(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T s_T(t) dt. \quad (2)$$

Частота первой гармоники F_1 обратно пропорциональна периоду сигнала

$$F_1 = \frac{1}{T}. \quad (3)$$

Коэффициенты ряда Фурье a_n и b_n определяются выражениями:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_T(t) \cdot \cos(2\pi n F_1 t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_T(t) \cdot \sin(2\pi n F_1 t) dt. \quad (4)$$

9 Спектральный анализ

Преобразование Фурье

Зависимость коэффициентов $\{A_0, a_n, b_n\}$ от частоты называют гармоническим спектром периодического сигнала в квадратурной форме. Эта зависимость изображается в виде дискретной функции частоты для значений $f = n \cdot F_1$, $n = 1, 2, \dots, \infty$. Коэффициент A_0 определен при $f = 0$. Если функция сигнала $s(t)$ чётная, то коэффициенты $b_n = 0$, если нечётная, то $a_n = 0$.

Периодический сигнал $s_T(t)$ также можно представить в амплитудно-фазовой форме ряда Фурье:

$$s_T(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot \cos(2\pi n F_1 t + \varphi_n), \quad (5)$$

где A_n – амплитуда n -й гармоники периодического сигнала, определяемая по формуле

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad (6)$$

φ_n – начальная фаза n -й гармоники периодического сигнала

$$\varphi_n = \begin{cases} -\operatorname{arctg} \frac{b_n}{a_n}, & a_n > 0, \\ -\operatorname{arctg} \frac{b_n}{a_n} \pm \pi, & a_n < 0, \end{cases} \quad (7)$$

$n \cdot F_1$ – частота n -й гармоники периодического сигнала.

10 Спектральный анализ

Преобразование Фурье

Зависимость амплитуд гармоник периодического сигнала от частоты называется односторонним амплитудным спектром, а зависимость начальной фазы гармоник от частоты называется односторонним фазовым спектром сигнала. Обе зависимости определены для значений частоты $f = n \cdot F_1$, $n = 1, 2, \dots \infty$. Общий вид этих зависимостей приведен на рис. 1.





Рис. 1. Односторонний спектр периодического сигнала:
а) – амплитудный спектр, б) – фазовый спектр

Для расчета односторонних спектров необходимо знать аналитическое выражение сигнала $s(t)$. Тогда по формуле (2) вычисляется постоянная составляющая сигнала A_0 , по формуле (3) – частота первой гармоники F_1 , по формулам (4) – коэффициенты a_n и b_n , по формулам (6) и (7) – амплитуды и начальные фазы гармоник сигнала.

11 Спектральный анализ

Преобразование Фурье



12 Спектральный анализ

Преобразование Фурье

fft

R2016b

Fast Fourier transform

[collapse all in page](#)

Syntax

```
Y = fft(X)
```

[example](#)

```
Y = fft(X,n)
```

[example](#)

```
Y = fft(X,n,dim)
```

[example](#)

Description

`Y = fft(X)` computes the [discrete Fourier transform \(DFT\)](#) of `x` using a fast Fourier transform (FFT) algorithm.

[example](#)

- If `X` is a vector, then `fft(X)` returns the Fourier transform of the vector.
- If `X` is a matrix, then `fft(X)` treats the columns of `X` as vectors and returns the Fourier transform of each column.

13 Спектральный анализ

Преобразование Фурье

```
%% Fourier
```

```
FsinSum = fft(sinSum);
```


```
FsinSumN = fft(sinSumN);
```

The screenshot shows the MATLAB workspace and a variable viewer window. The workspace contains several variables: A (1), F0 (100), Fcount (5), FsinSum (1x1024 complex double), N (1024), T (1.0000e-04), dF (50), f (100,150,200,250,300), i (5), sinSum (1x1024 double), sinSumN (1x1024 double), and t (1x1024 double). The variable viewer shows the first six elements of the FsinSum array.

Row	1	2	3	4	5	6
1	13.1431 + 0.0000i	13.1990 - 0.3667i	13.3714 - 0.7544i	13.6747 - 1.1884i	14.1382 - 1.7039i	14.8154 - 2.0000i
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						


14 Спектральный анализ

Преобразование Фурье



15 Спектральный анализ

Амплитудный спектр АЧХ



Длина вектора, изображающего комплексное число, называется **модулем комплексного числа**. Модуль любого комплексного числа, не равного нулю, есть положительное число. Модуль комплексного числа $a + b \cdot i$ обозначается $|a + b \cdot i|$, а также буквой r . Из чертежа видно, что:



1.

$$r = |a + b \cdot i| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

```
AFsinSum = abs(FsinSum);  
AFsinSumN = abs(FsinSumN);
```


16 Спектральный анализ

Амплитудный спектр АЧХ




17 Спектральный анализ

Амплитудный спектр АЧХ (сигнал + шум)




18 Спектральный анализ

Простейший цифровой фильтр




19 Спектральный анализ

Простейший цифровой фильтр



20 Спектральный анализ


Простейший цифровой фильтр




21 Спектральный анализ

Простейший цифровой фильтр

```
YOFFT = FsinSumN.*indexes;
```



Простейший цифровой фильтр



Использование разрешения по частоте

$$b = \frac{1}{NT} \quad i = 0 \dots N \quad b * i = 0, b, 2b, \dots$$

