

# Лабораторная работа 1.

## Модель z/OS

1. Написать письмо на адрес [gubkin\\_alexandr@mail.ru](mailto:gubkin_alexandr@mail.ru) и получить ссылку.
2. Скачать из облака HLassembler.
3. Поставить на компьютер VISTA TN3270 и Hercules.
4. Стартовать Vista TN3270 и Hercules.
5. Войти в TSO и ISPF.
6. Корректно выйти из системы.
7. Снова войти для проверки корректности предыдущего выхода и снова выйти.

# Постановка системы на компьютер

1. Создать каталог c:\Myzos.
2. Скопировать содержимое каталога ZOSimages\_hercules (но не сам каталог).

## Стартовать Vista TN3270 и Hercules

1. Start VISTA session twice: IP= 127.0.01 Port=3270.
2. Start cmd.exe and CLI enter  
...>hercules.exe -f c:\myzos\hercules.cnf.
3. Hrcules window: ESC - change view. If you see IPL word with highlight L symbol enter L.
4. Enter F (device# 0A81) for requested IPL device.

# Вход в систему

1. Когда пользовательская консоль отобразит входной экран (красный цвет), введите команду `LOGON IBMUSER`
2. Затем введите пароль `SYS1`
3. Функцию ввода исполняет клавиша `Right-Ctrl`
4. Нажмите `Right-Ctrl` и войдите в главное меню `ISPF`.

# ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ

1. В пользовательской консоли выйдите в `TSO` нажимая `F3`
2. Затем введите команду `LOGOFF`
3. Окно пользовательской консоли можно закрыть.
4. В окне системной консоли введите `$p jes2 (stop JES)`.
5. Введите `z eod` и `quiesce`.
6. Закройте окно системной контроли.
7. В окне Hercules после сообщения "Quiesce function performed" введите команду `QUIT`.

**Q & A**