Быть лучше каждый день

Инструкция к RadiON Baseband Tool

ДОУС ОМОД

Март 2020

Инструкция к RadiON Baseband Tool

1. Создание загрузочного носителя……3
2. Обновление ПО RadiON……...11
3. Выполнение копирования пакета на RadiON……..13
4. Интерфейс работы приложения……16
5. Процедура создания резервной копии ……....17
6. Подключение к БС с помощью moshell……19
7. Процедура комиссации БС……..20
8. Процедура загрузки конфигурационного файла……..…22
9. Проверка работоспособности БС……29

1. Создание загрузочного носителя
Шаг 1 : Получение образа носителя и распаковка образа

В данном разделе мы рассмотрим процесс создания загрузочного носителя для ПО RadiON.

1. Будет выдана интегратору ссылка на скачивание файлов и пароль;
2. Получите свою копию образа загрузочного носителя у представителей ДОУС ОМСРД.
3. После того, как Вы получили свою копию загрузочного носителя, распакуйте его любым архиватором:

Например, можно воспользоваться встроенными возможностями Windows 10:

-Щелкните правой кнопкой мыши по файлу, выберите пункт «Извлечь все»;

-В открывшемся окне нажмите кнопку «Извлечь»;

-После этого у Вас откроется окно с распакованным образом.

P.S. На облачном хранилище находятся 2 образа:

RadiON_Bootable.zip – новые ноутбуки тип загрузки UEFI (пароль: RadiON_062021)

RadiON_Bootable_CSM.zip – старые ноутбуки тип загрузки Legacy







1. Создание загрузочного носителя
Шаг 2 : Запись образа носителя

Существуют предварительные требования к носителям:

-Формат: USB флеш диск

-Версия USB: желательно от USB 3.0

-Минимальный объем: 16 Гб

Для записи образа загрузочного носителя, запустите программу Rufus (можно скачать на https://rufus.ie или скачать по ссылке от представителей ДОУС ОМСРД), и выполните следующие шаги:

1. **Выберите устройство, на которое будет производиться запись;**
2. **Выберите метод загрузки как «Диск или ISO-образ» либо RadiONBootable;**
3. **Выберите образ загрузочного носителя;**
4. **Нажмите кнопку «Старт» для начала записи загрузочного носителя.**

ВНИМАНИЕ! Все данные на USB-диске будут уничтожены!







1. Создание загрузочного носителя
Шаг 2 : Запись образа носителя

После завершения записи образа загрузочного носителя у Вас может появиться несколько окон «Расположение недоступно». Это нормальное поведение, так как загрузочный носитель еще не готов. Закройте окна и продолжите как обычно.

5. Нажмите кнопку «Закрыть», когда статус будет «Готов». На этом этап записи образа загрузочного носителя завершен, носитель стал мультизагрузочным.



1. Создание загрузочного носителя
Шаг 3 : Разметка носителя

1. Необходимо открыть Панель управления –> Администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками

На размеченной ранее USB-flash носителе будет подготовлено 2 тома и неразмеченное пространство. Его необходимо до разметить

2. Во время разметки необходимо указать файловую систему FAT32 и задать произвольную метку тома.



1. Создание загрузочного носителя
Шаг 3 : Первая загрузка носителя

В виду того, что способы настройки с загрузочного носителя у разных производителей ПК/ноутбуков отличаются, прочитайте в инструкции Вашего ПК/ноутбука, как осуществляется загрузка с внешних носителей.

Возможно потребуется перезагрузка Вашего ноутбука и загружаемся в систему через носитель, Вы должны увидеть рабочий стол, как представлено на рисунке справа.

ВНИМАНИЕ! Время загрузки системы очень сильно зависит от скорости работы USB-диска.

1. Создание загрузочного носителя
Шаг 3 : Первая загрузка носителя

1. После загрузки Ubunte дважды щелкните по иконке «Закончить настройку системы». Эта программа создаст раздел для конфигураций и ПО базовых станций.

2. В открывшемся окне ответьте на вопрос «Y».

3. После завершения процесса создания раздела нажмите любую кнопку на клавиатуре.

Поздравляем, Ваша система настроена и готова к использованию!







2. Создание загрузочного носителя
Шаг 1 : Получение файла обновления

Получите файл обновления RadiON у представителей ДОУС ОМСРД, либо у своего регионального руководителя.

Скопируйте файл обновления на раздел RadiON_Data и загрузитесь в систему на носителе.

2. Обновление ПО RadiON
Шаг 1 : Применение обновления

1. После загрузки системы, откройте раздел RadiON_Data и найдите на нем файл обновления.
2. Запустите файл двойным щелчком мыши, в открывшемся окне нажмите на кнопку «Запустить в терминале»

P.S. Обновление необходимо выполнять в случае если уже имеется развернутый и настроенный образ системы. При первичной настройке данный шаг необходимо пропустить



2. Обновление ПО RadiON
Шаг 1 : Применение обновления

3. В открывшемся окне терминала отвечайте на вопросы «Y».

4. После завершения обновления ПО, нажмите любую клавишу для закрытия окна.

Поздравляем! Обновление ПО RadiON завершено!



3. Выполнение копирования пакета на RadiON с операционной системы Windows



1. Необходимо загрузить ноутбук с ОС, которая уже установлена и подключить RadiON.
В списке подключенных съемных носителей появится «RadiON_Data», в данную папку необходимо скопировать пакет и ПО.

3. Выполнение копирования пакета на RadiON



2. После перезагрузки с RadiON на рабочем столе будет ярлык «RadiON_Data», в котором хранится ранее загруженная информация.

4. Интерфейс работы приложения
Первый запуск и внешний вид RadiON Baseband Tool

1. Физический порт подключения используемого оборудования (ноутбук или ПК) -->Автоматически выбран LAN порт;

2. IP адрес компьютера для выбранного порта, автоматически указан уже необходимый (если нет, то нужный порт 169.254.2.1);

3. Маска подсети указывается автоматически для данного порта 255.255.255.0;

4. IP-адрес цифрового модуля (BB) автоматически указан и имеет следующее значение 169.254.2.2;

5. Адрес BB = 4 шаг;

6. Логин и пароль, необходимые при подключении после комиссации BB, при расширении необходимо указать действующие логин и пароль;

7. Это путь к папке с файлами RBSSummaryFile, а так же с файлом SW (данные файлы будут созданы автоматически из пакета, а файл-SW необходимо указать на шаге 2), ПУТЬ следует оставить НЕИЗМЕННЫМ!

8. Логин и пароль, которые будут использоваться для понятия SFTP-сервера.



5. Процедура создания резервной копии
Создание резервной копии

1. Кнопка выбора пути сохранения резервной копии, а также сам путь (необходимо указать путь к части флешки, которая размечена для хранения файлов “/media/RadiOn_Data” или любой другой съемный носитель, при подключении к данной ОС он будет доступен по следующему пути “/media/<Name_USB>”);

2. Кнопка и путь для выбора резервной копии;

3. Кнопка и путь для выбора ПО, необходимого для восстановления ВВ.

**Путь указан в директорию «/media/RadiON_Data».
Данный путь указывает на размеченную область флешки, которая доступна windows и не нагружает ОС Линукс.**



5. Процедура создания резервной копии
Создание резервной копии

Далее необходимо нажать кнопку «Создать» и в случае успешного выполнения операции будет выведено окно «Выполнено»



6. Подключение к БС с помощью moshell
Доступ к moshell / EMCLI

1. Для получения доступа необходимо зажать сочетание кнопок таких как «Ctrl + Alt + T»;
2. Далее будет запущено окно терминала и в нем необходимо дать команду «moshell» и будет запущен EMCLI.



7. Процедура комиссации БС
Сброс Baseband

Сброс БС должен происходить до выбора пакета!

1. Состояние, в котором находится сейчас ВВ;
2. Шаги, которые представляют из себя последовательность операции над ВВ, если шаги 2 и 3 неактивны необходимо указать пакет;
3. Кнопка для сброса ВВ к заводским настройка, равносильно выполнению сброса через WEB интерфейс по адресу http://168.254.2.2/ea.html

Примерное время ожидания всей комиссации около 25 минут



7. Процедура комиссации БС
Открытие пакета

1. В верхней части Radion Tool расположена вкладка «Файл», при нажатии на которую появится окно выбора зашифрованного пакета;
2. После его указания разблокируются шаги во вкладке интеграция.





8. Процедура загрузки конфигурационных файлов
Вкладка журнала

1. Вид журнала с информацией о состоянии базовой станции. При комиссации базовой станции журнал будет обновляется и выводить данные состояния и прогресса. Строка состояния полностью его дублирует.



8. Процедура загрузки конфигурационных файлов
Загрузка ПО и первичная интеграция

Во вкладке «Интеграция» во втором шаге необходимо указать файл ПО с расширением .zip
После завершения первичной интеграции открывается «Шаг 3»





Копировать файл с флешки на рабочий стол или в другую папку системы нельзя!!!
Необходимо указать папку на флешке «/media/radion/Имя_вашей_флешки»

8. Процедура загрузки конфигурационных файлов Целевой конфигурации



Загрузка КФ файлов производиться только после коммисации

*Длительность зависит от версии цифрового модуля и конфигурации БС.

8. Процедура загрузки конфигурационных файлов Целевой конфигурации

1. Кнопка для начала активации MML команд;
2. Список этапов, которые будут пройдены во время интеграции;
3. Переход на вкладки «Журнал» и «Конфигурационные файлы».

Существуют операции, которые будут проходить параллельно интеграции, но их статус отражен не будет.

Полное окончание интеграции будет выполнено после завершения загрузки файла Сертификат на BB;



Данный процесс может занимать до 1 часа времени!*

*Длительность зависит от версии цифрового модуля и конфигурации БС.

8. Процедура загрузки конфигурационных файлов Целевой конфигурации



По мере обработки файлов можно отследить их статус.

8. Процедура загрузки конфигурационных файлов Завершение работы





1. После успешной интеграции появится окно (1), после чего можно на главной странице нажать кнопку «Закончить работу»;

Поздравляем! БС успешно проинтегрирована.

9. Проверка работоспособности БС



1. После успешной интеграции базовой станции к ней можно подключиться локально для этого необходимо нажать «Ctrl + Alt + t» после дать команду «moshell 169.254.2.2» (1) и подключиться к БС;
2. Далее команда «lt all» и ввести логин и пароль. **Внимание пароль будет изменен на новый!!!** (2).

9. Проверка работоспособности БС

Для проверки работоспособности БС необходимо подключиться к БС и проверить ее состояние с помощью следующих команд:

moshell (имя БС либо ip-адрес)
lt all
СОСТОЯНИЕ БС/ЗАНЯТОСТЬ КАНАЛОВ
cabx
alt
st cell
ue print -admitted

СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗА
st ru
st sectoreq
st riport

СИНХР./СТАТИСТИКА
sts
pst

RET
st RET
get Equipment=1,AntennaUnitGroup=.*,AntennaNearUnit=.* uniqueId
get | electricalAntennaTilt
get Equipment=1,AntennaUnitGroup=.*,AntennaNearUnit=.*,RetSubUnit=RET userLabel
get | calibrationstatus

Быть лучше каждый день

СПАСИБО!