

C# Introduction. Урок 2

Базовые типы и операторы



Базовые типы языка C#



Тип	Память в битах	Диапазон значений	Описание	Структура
byte	8	от 0 до 255	Целое неотрицательное число	Byte
sbyte	8	от -128 до 127	Целое число	SByte
short	16	от -32768 до 32767	Целое число	Int16
ushort	16	от 0 до 65535	Целое неотрицательное число	UInt16
int	32	от -2147483648 до 2147483647	Целое число	Int32
uint	32	от 0 до 4294967295	Целое неотрицательное число	UInt32
long	64	от -9223372036854775808 до 9223372036854775807	Целое число	Int64
ulong	64	от 0 до 18446744073709551615	Целое неотрицательное число	UInt64
float	32	от 1.5E-45 до 3.4E+38	Действительное число(с плавающей точкой)	Single
double	64	от 5E-324 до 1.7E+308	Действительное число(с плавающей точкой) двойной точности	Double
decimal	128	от 1E-28 до 7.9E+28	Действительное число для выполнения особо точных(финансовых) расчетов	Decimal
char	16	от 0 до 65535	Символьное значение	Char
bool	8	Значения true и false	Логическое значение	Boolean

Объявление переменной




```
static void Main(){  
    int A;  
    //команды  
    {  
        int B;  
        //команды  
    }  
    //команды  
}
```

Структура программы



```
class имя_класса{  
    static void Main(){  
        //Код программы  
    }  
}
```

Арифметические операторы



Оператор	Описание
+	Оператор сложения. Значением выражения вида $A+B$ является сумма значений переменных A и B
-	Оператор вычитания. Значением выражения вида $A-B$ является разность значений переменных A и B
*	Оператор умножения. Значением выражения вида $A*B$ является произведение значений переменных A и B
/	Оператор деления. Значением выражения вида A/B является частное значений переменных A и B . Если оба операнда A и B – целочисленные, то деление выполняется нацело. Для выполнения обычного деления с целочисленными операндами перед выражением указывают инструкцию (double)
%	Оператор вычисления остатка от деления. Значением выражения вида $A\%B$ является остаток от целочисленного деления переменных A и B .
++	Оператор инкремента. При выполнении команды вида $A++$ или $++A$ значение переменной A увеличивается на 1
--	Оператор декремента. При выполнении команды вида $A--$ или $--A$ значение переменной A уменьшается на 1

Операторы сравнения



Оператор	Описание
<	Оператор «меньше». Значение выражения вида $A < B$ равно true, если значение операнда A меньше значения операнда B. В противном случае выражение $A < B$ равно false
<=	Оператор «меньше или равно». Значение выражения вида $A \leq B$ равно true, если значение операнда A меньше или равно значению операнда B. В противном случае выражение $A \leq B$ равно false
>	Оператор «больше». Значение выражения вида $A > B$ равно true, если значение операнда A больше значения операнда B. В противном случае выражение $A > B$ равно false
>=	Оператор «больше или равно». Значение выражения вида $A \geq B$ равно true, если значение операнда A больше или равно значению операнда B. В противном случае выражение $A \geq B$ равно false
=	Оператор «равно». Значение выражения вида $A == B$ равно true, если значение операнда A равно значению операнда B. В противном случае выражение $A == B$ равно false
!=	Оператор «не равно». Значение выражения вида $A \neq B$ равно true, если значение операнда A не равно значению операнда B. В противном случае выражение $A \neq B$ равно false

Логические операторы



Оператор	Описание
&	Оператор «логическое и». Результатом выражения $A \& B$ является значение true, если оба операнда A и B равны true. Если хотя бы один из операндов равен false, то результатом выражения $A \& B$ является false
&&	Оператор «логическое и» (упрощенная форма). Значение выражения $A \&\& B$ равно true, если оба операнда A и B равны true. В противном случае результат выражения равен false. Если при вычислении первого операнда A оказалось, что он равен false, то значение второго операнда B не вычисляется.
	Оператор «логическое или». Результатом выражения $A B$ является значение true, если хотя бы один из операндов A или B равен true. Если оба операнда равны false, то результатом выражения $A B$ является false
	Оператор «логическое или» (упрощенная форма). Результатом выражения $A B$ является значение true, если хотя бы один из операндов A или B равен true. В противном случае результат выражения равен false. Если при вычислении первого операнда A оказалось, что он равен true, то значение второго операнда B не вычисляется.
^	Оператор «логическое исключающее или». Результатом выражения $A \wedge B$ является значение true, если один из операндов A или B равен true, а другой равен false. Если оба операнда равны false или оба операнда равны true, то результатом выражения $A \wedge B$ является значение false
!	Оператор «логическое отрицание». Значение выражения <u>вида !A</u> равно true, если значение операнда A равно false. Если значение операнда A равно true, то значение выражения <u>!A</u> равно false

Логические операторы



$A \& B$ или $A \&\& B$

B \ A	true	false
true	true	false
false	false	false

$A | B$ или $A || B$

B \ A	true	false
true	true	true
false	true	false

Логические операторы



$A \wedge B$

B \ A	true	false
true	false	true
false	true	false

$\neg A$

A	true	false
$\neg A$	false	true

Проверка на четность/нечетность



```
using System;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.VisualBasic;
class OddEvenDemo{
    static void Main(){
        int number, reminder;
        number=Int32.Parse(
            Interaction.InputBox(
                «Введите целое число:»,
                «Проверка»)
        )
        reminder=number%2;
        string txt=“Вы ввели ”;
        txt+=(reminder==0?«четное»:«нечетное»)+« число!»;
        MessageBox.Show(txt);
    }
}
```