



**Лекция 2.  
Алгоритм  
фронта волны**

**Иванилова Т.Н.**

---

## *Поиск путей (маршрутов) с минимальным числом дуг (ребер)*

□ **Путь** (маршрут) в орграфе  $D$  (графе  $G$ ) из  $v$  в  $w$  ( $v \neq w$ ) называется **МИНИМАЛЬНЫМ**, если он имеет минимальную длину среди всех путей  $D$  (маршрутов  $G$ ) из  $v$  в  $w$ .

### □ *Теорема 3.3*

□ Любой минимальный путь (маршрут) является простой цепью

# Алгоритм фронта волны (нахождения минимального пути в орграфе $D$ )

- Рассмотрим орграф  $D = (V, X)$ ,  $n \neq 2$ . И пусть заданы вершины  $v$  и  $w$ , причем  $v \neq w$ .
- Обозначим:
- $D(v) = \{w \in V \mid (v, w) \in X\}$  – образ  $v$ .
- $D^{-1}(v) = \{w \in V \mid (w, v) \in X\}$  – прообраз  $v$ .

**Шаг 1.** Помечаем  $v$  индексом 0. Помечаем вершину, принадлежащую образу  $v$  индексом 1, множество вершин с индексом 1 обозначим  $FW_1(v)$ .

Полагаем  $k = 1$ .

**Шаг 2.** **IF**  $FW_k(v) = \emptyset$  или  $k = n-1$ ,  $w \notin FW_k(v)$ , **THEN**  $w$  не достижима из  $v$  и конец алгоритма.

**ELSE**

**Шаг 3.** IF  $w \notin FW_k(v)$ , THEN переход к шагу 4.

**ELSE**, существует путь из  $v$  в  $w$  длиной  $k$ , и этот путь является минимальным.

Последовательность  $v w_1 w_2 \dots w_{k-1} w$  – искомый минимальный путь.

Где  $w_{k-1} \in FW_{k-1}(v) \cap D^{-1}(w)$

$w_{k-2} \in FW_{k-2}(v) \cap D^{-1}(w_{k-1})$

.....

$w_1 \in FW_1(v) \cap D^{-1}(w_2)$

конец алгоритма.

**Шаг 4.** 1) Помечаем индексом  $(k+1)$  все непомеченные вершины, которые принадлежат образу множества вершин с индексом  $k$ .

Множество вершин с индексом  $(k+1)$  обозначаем  $FW_{k+1}(v)$ .

2)  $k := k+1$

3) переход к шагу 2.

# Замечания

1. Множество  $FW_k(v)$  в алгоритме называется фронтом волны  $k$ -го уровня.
2. Вершины  $w_1 w_2 \dots w_{k-1}$  могут быть выделены неоднозначно. Эта неоднозначность соответствует случаям, когда существует несколько различных минимальных путей из  $v$  в  $w$ .

# Пример

- Найти минимальный путь из  $v_1$  в  $v_6$  в орграфе  $D$ , заданном матрицей смежности  $A$ .



	v1	v2	v3	v4	v5	v6
v1	0	0	0	1	1	0
v2	1	0	0	1	1	1
v3	1	1	0	1	1	1
v4	0	1	1	0	1	0
v5	1	1	1	1	0	0
v6	1	1	1	1	1	0

## Прямой ход алгоритма. Определение фронтов волны.

$$FW_1(v1) = \{v4, v5\}; v6 \notin FW_1(v1)$$

$$FW_2(v1) = D(FW_1(v1)) \setminus \{v1, v4, v5\} = \{v1, v2, v3, v4, v5\} \\ \setminus \{v1, v4, v5\} = \{v2, v3\}; v6 \notin FW_2(v1)$$

$$FW_3(v1) = D(FW_2(v1)) \setminus \{v1, v4, v5, v2, v3\} = \{v1, v2, v4, v5, v6\} \\ \setminus \{v1, v4, v5, v2, v3\} = \{v6\};$$

$v6 \in FW_3(v1)$ , значит существует путь из  $v1$  в  $v6$  длины 3 и этот путь является минимальным.

# Обратный ход алгоритма. Нахождение вершин минимального пути.

Нахождение вершин ведется от последней к первой.

$$FW_2(v_1) \cap D^{-1}(v_6) = \{v_2, v_3\} \cap \{v_2, v_3\} = \{v_2, v_3\}$$

Выберем любую вершину из найденного множества, например  $v_3$  – это предпоследняя вершина минимального пути.

Определим предыдущую вершину:

$$FW_1(v_1) \cap D^{-1}(v_3) = \{v_4, v_5\} \cap \{v_4, v_5, v_6\} = \{v_4, v_5\}$$

Выберем любую вершину из найденного множества, например  $v_5$ .

Тогда минимальный путь  $v_1, v_5, v_3, v_6$

Так как результатом  $FW_k(v) \cap D^{-1}(w)$  являются множества, состоящие более чем из одного элемента, то минимальных путей длины  $k=3$  будет несколько. Первый путь мы определили. Определим следующие.

2. Выберем другую вершину из найденного множества –  $v_4$ .

Тогда минимальный путь  $v_1, v_4, v_3, v_6$

3.  $FW_2(v_1) \cap D^{-1}(v_6) = \{v_2, v_3\} \cap \{v_2, v_3\} = \{v_2, v_3\}$  – выберем  $v_2$ ;

$FW_1(v_1) \cap D^{-1}(v_2) = \{v_4, v_5\} \cap \{v_3, v_4, v_5, v_6\} = \{v_4, v_5\}$  – выберем  $v_5$ .

Тогда минимальный путь  $v_1, v_5, v_2, v_6$

4. выберем  $v_4$ . Тогда минимальный путь  $v_1, v_4, v_2, v_6$