



MCC Streaming App

Systemübersicht




Übersicht Schnittstellen der App



- Schnittstelle für die Streams
 - Es sollen bis zu 8 Streams parallel verarbeitet werden
 - dafür gibt es 8 Kanäle
 - 1 Video-Streams mit 2 Audiostreams
 - 6 Audio-Streams (MP3)
 - Übertragung/Empfang via RTP oder als lokale Datei
 - die Quelle für die Kanäle kann jederzeit geändert werden
- Ausgabe der bearbeiteten Daten (SerDes Paket)
 - die Daten sollen an eine definierte Senken ausgegeben werden
 - die Auswahl beschränkt sich auf einen Socket oder die Konsole
 - eventuell sollen die Daten auch direkt an den USB-Treiber übergeben werden, um Verzögerungen zu vermeiden, dies muss noch geklärt werden,

Framing und Format der Daten




- das SerDes Paket

- jedes Paket hat eine Größe von 36 Byte (8 x 4Byte für die Kanäle, 4 Byte für die Startsequenz)
- die Größe setzt sich zusammen aus den 8 Kanälen und der Startsequenz
- die Startsequenz ist klar definiert: 0x7FFF 0x7FFF (4Byte)
- der Wert 0x7FFF darf ansonsten in dem Paket nicht vorkommen
- Sollte der Wert trotzdem berechnet werden so, ist er durch 0x7FFE zu ersetzen
- Jeder Kanal hat 4 Byte zur Verfügung → 2 Byte für den linken Audiokanal und 2 Byte für den rechten Audiokanal

- Datenformat


- **Sample Rate:** 44,1 kHz
- **Sample Größe:** 16 Bit
- **Sample Typ:** Signed Int
- **Byte-Anordnung:** little Endian
- **Codec:** raw audio
- **Kanal Anzahl:** 2 (links & rechts)



Aufgabe

- Entwicklung nur der Streaming App für Linux (Schnittstelle)
 - Keine Diagnose, kein Update der AKS-Module
 - Die Ausgabe über die AKS ist schon entwickelt.
-
- Voraussetzungen
 - Entwicklungsumgebung / Sprache
 - c++ / gcc (Debian default)
 - Qt 5.11.3 (Debian default)
 - Linux 64 Bit
 - Standardpakete aus Debian 10 - 64 Bit
 - MCC + 3 x AKS + 3 x Kopfhörer + Kabel

TestszENARIO



- Wie kann getestet werden?
- Man erstellt einen RTP Server und streamt eine Datei
 - z.B. eine Raspberry Pi mit VLC Player → über den VLC Player kann dann ein RTP-Stream erstellt werden
- Es wird eine Datei lokal auf das MCC kopiert via ssh
 - Die Datei wird dann geöffnet, gelesen und per SerDes übertragen
 - der Ablageort kann über die Konfiguration eingestellt werden und ist daher beliebig
 - Anmeldedaten für ssh auf dem Gerät werden noch definiert
- Schritte 1 & 2 können jeweils mit einer oder mehreren Audiodateien und einer Videodatei ausgeführt werden
- Die Audiodaten werden auf dem AKS auf dem entsprechenden Kanal ausgegeben

- Wie kann getestet werden?
- Man erstellt einen RTP Server und streamt eine Datei
 - z.B. eine Raspberry Pi mit VLC Player → über den VLC Player kann dann ein RTP-Stream erstellt werden
- Es wird eine Datei lokal auf das MCC kopiert via ssh
 - Die Datei wird dann geöffnet, gelesen und per SerDes übertragen
 - der Ablageort kann über die Konfiguration eingestellt werden und ist daher beliebig
 - Anmeldedaten für ssh auf dem Gerät werden noch definiert
- Schritte 1 & 2 können jeweils mit einer oder mehreren Audiodateien und einer Videodatei ausgeführt werden
- Die Audiodaten werden auf dem AKS auf dem entsprechenden Kanal ausgegeben