

# Методы обработки экспериментальных данных

Обработка результатов косвенных  
измерений

# Постановка задачи

Если измеряемая величина  $U$  определяется путем прямых измерений некоторых величин  $x, y, \dots$ , значения которых связаны с  $U$  функциональной зависимостью  $U = f(x, y, \dots)$ , то действительное значение  $\langle U \rangle$  определяется как:

$$\langle U \rangle = f(\langle x \rangle, \langle y \rangle, \dots). \quad (1)$$

Приращение функции  $\Delta_x U$ , обусловленное изменением одного из аргументов, например  $x$ , находится как:

$$\Delta_x U = f(\langle x \rangle + \Delta x, \langle y \rangle, \dots) - f(\langle x \rangle, \langle y \rangle, \dots). \quad (2)$$

Если  $\Delta x$  - мало, то в интервале  $[\langle x \rangle - \Delta x, \langle x \rangle + \Delta x]$  функцию  $U = f(x)$  можно считать линейной и положить, что:

$$\Delta_x U \approx \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \Delta x. \quad (3)$$

# Постановка задачи

Полная погрешность  $\Delta U$  косвенных измерений  $U$  рассчитывается либо с путем квадратичного суммирования, либо суммированием по модулю ее составляющих, вносимых каждым аргументом:

$$\Delta U = \sqrt{(\Delta_x)^2 + (\Delta_y)^2 + \dots} \quad (4)$$

$$\Delta U = |\Delta_x| + |\Delta_y| + \dots \quad (5)$$

Возможны два способа обработки косвенных измерений. Либо путем вычисления производных, либо путем расчета приращений измеряемой величины по ее аргументам.

В наиболее простых случаях расчет погрешности можно выполнить сложением абсолютных величин погрешностей, используя таблицу формул погрешностей косвенных измерений.

# Таблица формул погрешностей косвенных измерений

| Функциональная связь | Абсолютная погрешность             | Относительная погрешность                    |
|----------------------|------------------------------------|--|
| $u = x + y$          | $\Delta u = \Delta x + \Delta y$   | $\delta u = (\Delta x + \Delta y) / (x + y)$ |
| $u = x - y$          | $\Delta u = \Delta x + \Delta y$   | $\delta u = (\Delta x + \Delta y) / (x - y)$ |
| $u = xy$             | $\Delta u = y\Delta x + x\Delta y$ | $\delta u = \delta x + \delta y$             |
| $u = x/y$            | $\Delta u = u\delta u$             | $\delta u = \delta x + \delta y$             |
| $u = x^n$            | $\Delta u = u\delta u$             | $\delta u = n\delta x$                       |
| $u = \sqrt[n]{x}$    | $\Delta u = u\delta u$             | $\delta u = \delta x/n$                      |
| $u = e^x$            | $\Delta u = u\Delta x$             | $\delta u = \Delta x$                        |
| $u = \ln(x)$         | $\Delta u = \delta x$              | $\delta u = \delta x/u$                      |
| $u = \sin(x)$        | $\Delta u = \cos(x)\Delta x$       | $\delta u = \text{ctg}(x)\Delta x$           |
| $u = \cos(x)$        | $\Delta u = \sin(x)\Delta x$       | $\delta u = \text{tg}(x)\Delta x$            |
| $u = \text{tg}(x)$   | $\Delta u = \Delta x / \cos^2(x)$  | $\delta u = 2\Delta x / \sin(2x)$            |
| $u = \text{ctg}(x)$  | $\Delta u = \Delta x / \sin^2(x)$  | $\delta u = 2\Delta x / \sin(2x)$            |

# Алгоритм обработки результатов косвенных измерений

- 1. По известной зависимости измеряемой величины от ее аргументов, значения которых найдены с помощью прямых измерений, вычислить действительное значение функции - формула (1).
- 2. Вычислить составляющие погрешности как приращения функции по каждому аргументу - формула (2)  
или  
найти частные производные по всем аргументам и вычислить составляющие погрешности - формула (3).
- 3. Вычислить полную погрешность функции - формула (4) или формула (5).
- 4. После округлений результат обработки измерений записать в форме:

$$U = \langle U \rangle \pm \Delta U; \quad \delta = \frac{\Delta U}{\langle U \rangle} \cdot 100\%; \quad P, \alpha.$$

# Объединение результатов нескольких серий измерений

Если результаты  $M$  измерений представлены в виде:

$$x = \langle x_1 \rangle \pm \Delta x_1, x = \langle x_2 \rangle \pm \Delta x_2, \dots, x = \langle x_M \rangle \pm \Delta x_M,$$

то наилучшее значение  $\langle x \rangle$  и его погрешность  $\Delta x$  вычисляются по формулам:

$$\langle x \rangle = \frac{\sum_{m=1}^M w_m x_m}{\sum_{m=1}^M w_m}, \quad \Delta x = \left( \sum_{m=1}^M w_m \right)^{-\frac{1}{2}},$$

где  $w_m = \frac{1}{(\Delta x)^2}$  - статистический вес каждой серии измерений.

## Пример обработки результатов косвенных измерений

- Прямыми измерениями найдены значения массы  $m$ , радиуса  $R$ , и линейной скорости  $V$  равномерного вращения по окружности материальной точки. Необходимо оценить значение центробежной силы  $F$ , действующей на материальную точку.
- $m=310\pm 6$  г;  $R=104\pm 5$  мм;  $V=30\pm 1$  м/с.

$$F = \frac{mV^2}{R}$$

## Алгоритм, использующий вычисление производных измеряемой величины по ее аргументам

- Вычисляем среднее значение силы

$$\langle F \rangle = \frac{\langle m \rangle \cdot \langle v \rangle^2}{\langle R \rangle} = \frac{0.31 \cdot 30^2}{0.104} = 2683 \text{ Н} \approx 2.68 \text{ кН}.$$

- Находим частные производные и вычисляем их значения при средних значениях аргументов

$$\frac{\partial F}{\partial m} = \frac{\langle v \rangle^2}{\langle R \rangle} = \frac{30^2}{104} = 8.65 \frac{\text{Н}}{\text{г}}$$

$$\frac{\partial F}{\partial R} = -\frac{\langle m \rangle \cdot \langle v \rangle^2}{\langle R \rangle^2} = -\frac{310 \cdot 30^2}{104^2} = -25.8 \frac{\text{Н}}{\text{мм}}$$

$$\frac{\partial F}{\partial v} = \frac{2 \cdot \langle m \rangle \cdot \langle v \rangle}{\langle R \rangle} = \frac{2 \cdot 310 \cdot 30}{104} = 179 \frac{\text{Н} \cdot \text{с}}{\text{м}}$$



## Алгоритм, использующий вычисление производных измеряемой величины по ее аргументам

- Вычисляем составляющие погрешности от каждого аргумента

$$\Delta F_m = \left| \frac{\partial F}{\partial m} \right| \cdot \Delta m = 8.65 \cdot 6 = 51.9 \text{ Н},$$

$$\Delta F_R = \left| \frac{\partial F}{\partial R} \right| \cdot \Delta R = 25.8 \cdot 5 = 129 \text{ Н},$$

$$\Delta F_v = \left| \frac{\partial F}{\partial v} \right| \cdot \Delta v = 179 \cdot 1 = 179 \text{ Н}.$$

## Алгоритм, использующий вычисление производных измеряемой величины по ее аргументам

- Вычисляем полную погрешность  
абсолютную

$$\begin{aligned}\Delta F &= \sqrt{\Delta F_m^2 + \Delta F_R^2 + \Delta F_v^2} = \\ &= \sqrt{51.9^2 + 129^2 + 179^2} = 227 \text{ Н} \approx 0.2 \text{ кН}\end{aligned}$$

относительную

$$\delta F = \frac{\Delta F}{\langle F \rangle} = \frac{0.2}{2.7} = 7\%$$

- После округления записываем результат косвенных измерений  
 $F = 2.7 \pm 0.2 \text{ кН}, \quad \delta F = 7\% .$

## Алгоритм, использующий вычисление приращений измеряемой величины по ее аргументам

- Вычисляем среднее значение силы

$$\langle F \rangle = \frac{\langle m \rangle \cdot \langle v \rangle^2}{\langle R \rangle} = \frac{0.31 \cdot 30^2}{0.104} = 2683 \text{ Н} \approx 2.68 \text{ кН}$$

- Вычисляем приращения функции по её аргументам

$$\Delta F_m = |F(m + \Delta m, R, v) - F(m, R, v)| = \left| \frac{(0.31 + 0.006) \cdot 30^2}{0.104} - 2683 \right| = 51.6 \text{ Н}$$

$$\Delta F_m = |F(m, R + \Delta R, v) - F(m, R, v)| = \left| \frac{0.31 \cdot 30^2}{0.104 + 0.005} - 2683 \right| = 123 \text{ Н},$$

$$\Delta F_m = |F(m, R, v + \Delta v) - F(m, R, v)| = \left| \frac{0.31 \cdot (30 + 1)^2}{0.104} - 2683 \right| = 182 \text{ Н}.$$

## Алгоритм, использующий вычисление приращений измеряемой величины по ее аргументам

- Вычисляем полную погрешность  
абсолютную

$$\begin{aligned}\Delta F &= \sqrt{\Delta F_m^2 + \Delta F_R^2 + \Delta F_v^2} = \\ &= \sqrt{51.6^2 + 123^2 + 182^2} = 226 \text{ Н} \approx 0.2 \text{ кН}\end{aligned}$$

относительную

$$\delta F = \frac{\Delta F}{\langle F \rangle} = \frac{0.2}{2.7} = 7\%$$

- После округления записываем результат косвенных измерений

$$F = 2.7 \pm 0.2 \text{ кН}, \quad \delta F = 7\% .$$

## Алгоритм, использующий сложение абсолютных величин погрешностей

- Вычисляем среднее значение силы

$$\langle F \rangle = \frac{\langle m \rangle \cdot \langle v \rangle^2}{\langle R \rangle} = \frac{0.31 \cdot 30^2}{0.104} = 2683 \text{ Н} \approx 2.68 \text{ кН}$$

- Вычисляем относительные погрешности аргументов

$$\delta m = \frac{\Delta m}{\langle m \rangle} = \frac{6}{310} = 0.019 \approx 2\%$$

$$\delta R = \frac{\Delta R}{\langle R \rangle} = \frac{5}{104} = 0.048 \approx 5\%$$

$$\delta v = \frac{\Delta v}{\langle v \rangle} = \frac{1}{30} = 0.033 \approx 3\%$$

## Алгоритм, использующий сложение абсолютных величин погрешностей

- Вычисляем относительную погрешность функции по формулам таблицы погрешностей косвенных измерений

$$\delta F = \delta m + \delta R + 2 \cdot \delta v = 2 + 5 + 2 \cdot 3 = 13\%$$

- Вычисляем абсолютную погрешность функции

$$\Delta F = \langle F \rangle \cdot \delta F = 2.68 \cdot 0.13 = 0.349 \text{ Н}$$

- После округления записываем результат косвенных измерений

$$F = 2.7 \pm 0.3 \text{ кН}, \quad \delta F = 11\% .$$

## Пример объединения результатов прямых измерений

В трех различных условиях измерено сопротивление одного и того же проводника. Результаты измерений представлены в виде:

$$R_1 = 11 \pm 2 \text{ Ом.}$$

$$R_2 = 12 \pm 2 \text{ Ом.}$$

$$R_3 = 10 \pm 3 \text{ Ом.}$$

Необходимо объединить эти измерения.

- Находим статистический вес (вклад) каждого измерения

$$w_1 = \frac{1}{\Delta R_1^2} = \frac{1}{2^2} = 0.25 \text{ 1/Ом}^2 ,$$

$$w_2 = \frac{1}{\Delta R_2^2} = \frac{1}{2^2} = 0.25 \text{ 1/Ом}^2 ,$$

$$w_3 = \frac{1}{\Delta R_3^2} = \frac{1}{3^2} = 0.11 \text{ 1/Ом}^2 .$$

## Пример объединения результатов прямых измерений

- Находим новую оценку сопротивления

$$\begin{aligned}\langle R \rangle &= \frac{\langle R_1 \rangle \cdot w_1 + \langle R_2 \rangle \cdot w_2 + \langle R_3 \rangle \cdot w_3}{w_1 + w_2 + w_3} = \\ &= \frac{11 \cdot 0.25 + 12 \cdot 0.25 + 10 \cdot 0.11}{0.25 + 0.25 + 0.11} = 11.2 \text{ Ом.}\end{aligned}$$

- Находим новую оценку погрешности

$$\Delta R = \frac{1}{\sqrt{w_1 + w_2 + w_3}} = \frac{1}{\sqrt{0.25 + 0.25 + 0.11}} = 1.28 \text{ Ом}$$

- Результат совместной оценки сопротивления

$$R = 11 \pm 1 \text{ Ом.}$$



## Задание для самостоятельной работы

Пусть прямыми измерениями найдены значения элементов последовательного колебательного контура. Активного сопротивления  $R = 10 \pm 1 \text{ Ом}$ . Индуктивности  $L = 30.0 \pm 1.5 \text{ мГ}$ . Емкости  $C = 100 \pm 2 \text{ мкФ}$ . В контуре возбуждены вынужденные колебания на частоте  $\omega = 1000 \text{ рад/с}$ . Амплитуда источника ЭДС  $E = 10 \text{ В}$ . Связь между амплитудой тока и параметрами элементов контура определяется соотношением:

$$I(R, L, C) = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}}.$$

Амплитуда ЭДС  $E$  и частота  $\omega$  измерены с большой точностью и могут рассматриваться как константы.