

# **Таблицы ИСТИННОСТИ**

***Таблица истинности показывает, какие значения принимает выражение при всех наборах значений входящих в него переменных.***

# **Алгоритм построения таблицы истинности:**

- 1) подсчитать **количество переменных  $n$**  в выражении;
- 2) определить **число строк в таблице**, которое равно  **$m = 2^n$** ;
- 3) подсчитать **количество операций** в выражении;
- 4) определить **количество столбцов** в таблице, которое равно **количеству переменных + количество операций**;

- 5) ввести названия столбцов таблицы в соответствии с последовательностью выполнения логических операций;**
- 6) заполнить столбцы входных переменных наборами значений (0 и 1);**
- 7) провести заполнение таблицы истинности по столбцам, выполняя логические операции в соответствии с установленной в п.5 последовательностью.**

# ***Заполнение столбцов наборами значений для входных переменных***

- 1.** разделить колонку первой переменной пополам и заполнить верхнюю часть колонки 0, а нижнюю - 1;
- 2.** разделить колонку второй переменной на четыре части и заполнить каждую четверть чередующимися группами 0 и 1, начиная с группы 0;
- 3.** продолжать деление колонок последующих переменных на 8, 16 и т.д. частей и заполнение их группами 0 или 1 до тех пор, пока группы 0 и 1 не будут состоять из одного символа.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

**Для формулы  $A \& (B \vee \bar{C})$**

**построить таблицу истинности**

- **Количество логических переменных  $n=3$**
- **Количество строк  $2^3 = 8$  + заголовков.**
- **Количество логических операций 3, количество столбцов в таблице  $3 + 3 = 6$ .**

- Выполнить построение таблицы истинности входов в соответствии с установленной последовательностью логических операций с учетом скобок и приоритетов;

$A$	$B$	$C$	$\bar{C}$	$B \vee \bar{C}$	$A \& (B \vee \bar{C})$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

$$A \& (B \vee \bar{C})$$

**2. Построить таблицу истинности**

$$(A \wedge B \vee \bar{C}) \& (\bar{A} \wedge C)$$

$A$	$B$	$C$	$\bar{A}$	$\bar{C}$	$A \wedge B$	$\bar{A} \wedge C$	$A \wedge B \vee \bar{C}$	$\&$
0	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1	0



### 3. Построить таблицу истинности

$$\overline{A \vee B} \vee (A \& \overline{B})$$

$A$	$B$	$\overline{B}$	$A \& \overline{B}$	$A \vee B$	$\overline{A \vee B}$	$\overline{A \vee B} \vee (A \& \overline{B})$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0

## Домашнее задание

Построить таблицы истинности в тетради,

1.  $(A \& B) \vee (B \& \bar{C})$

2.  $\bar{A} \wedge (\bar{B} \vee \bar{C} \wedge A) \vee \bar{A}$

3.  $\overline{A \vee B \vee C} \vee D \wedge \bar{D}$