



УРОК ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ

□ Электромагнитная

и




Электромагнитная индукция


1. Открытие ЭМИ
2. Правило Ленца
3. Закон ЭМИ
4. Самоиндукция
5. Электромагнитное поле

Электромагнитная индукция

1. Возникновение $I_{\text{инд}}$ при $\Delta\Phi$ (Фарадей 1831г)



2. Правило Ленца (направление $I_{\text{инд}}$)



3. Закон ЭМИ


$$\mathcal{E}i = -\frac{\Delta\Phi}{t}$$

4. Индуктивность [L]-Гн


$$\Phi = LI \quad \mathcal{E}_i = -L \frac{\Delta I}{t}$$

$$\Phi = BS \cos \alpha$$


5. Самоиндукция



6. Токи Фуко



7. Электромагнитное поле



$$W = \frac{LI^2}{2}$$

8. Применение ЭМИ

1. Получение ~ тока
2. Трансформатор
3. Металлоискатели
4. Индукционные печи


1. Электромагнитная индукция

- явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре, при изменении числа магнитных линий, пронизывающих контур.
- возникающий ток называется **индукционным**



2. Правило Ленца

Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем препятствует причине своего появления



3. Закон электромагнитной ИНДУКЦИИ

– сила индукционного тока зависит от
скорости:

$\mathcal{E}_i = - \frac{\Delta \Phi}{t} \cdot N$	<i>...изменения магнитного потока</i>
$\mathcal{E}_i = -L \frac{\Delta I}{t}$	<i>...изменения силы тока</i>
$\mathcal{E}_i = Bv\ell \sin\beta$	<i>...движения проводника</i>



4. Магнитный поток. Индуктивность

$$\Phi = B S \cos \alpha$$

Φ – магнитный поток (вебер)

S – площадь контура (м^2)


$$\Phi = LI$$

L – индуктивность (генри)

величина, характеризующая



магнитные свойства проводника

(катушки)



5. ЯВЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ


– возникновение ЭДС индукции в том же проводнике, по которому идет переменный ток



6. Токи Фуко

– токи в массивных проводниках, находящиеся в переменном магнитном поле

Токи Фуко могут достигать очень больших значений, т.к. сопротивление массивных проводников мало. Поэтому сердечники трансформаторов делают из изолированных пластин, чтобы не нагревались



7. Электромагнитное поле

- *Переменное электрическое поле порождает магнитное поле и наоборот, следовательно, в пространстве существует единое электромагнитное поле*
- *энергия электрического тока, идущая на образование магнитного поля*

$$W = \frac{LI^2}{2}$$



8. Применение явления ЭМИ

1. Генератор переменного тока
2. Трансформатор
3. Металлоискатели
4. Индукционные печи (токи Фуко)
5. Спидометр автомобиля



Электромагнитная индукция в современном мире

Видеомагнитофон.



Детектор полицейского.

Жесткий диск компьютера.



Поезд на магнитной подушке



Маглев

Детектор металла в аэропортах

