


Индукция магнитного поля


9 класс

Повторение

- **Правило буравчика:** если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением линий магнитного поля тока.



Повторение





Повторение



- **Правило правой руки:** если обхватить соленоид ладонью правой руки, направив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида.



*Направление
тока в витках
соленоида*

Повторение





Повторение


$$\vec{B}$$

$$I$$

- **Правило левой руки:** если ладонь левой руки расположить так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь перпендикулярно к ней, а четыре пальца были направлены по току, то отставленный на 90° большой палец покажет направление действующей на проводник силы.

Повторение

- Определите направление силы, действующей на проводник с током со стороны магнитного поля.



Повторение

Правило левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь перпендикулярно к ней, а четыре пальца были направлены по движению положительно заряженной частицы (или против движения отрицательно заряженной), то отставленный на 90° большой палец покажет направление действующей на частицу силы.




Рис. 114




Рис. 115

Индукция магнитного поля




Рис. 116




Рис. 117

Магнитное поле характеризуется
магнитной индукцией **B**

$$F \sim B$$

Индукция магнитного поля измеряется силой, с которой магнитное поле действует на единицу длины проводника, по которому проходит ток в 1 А.

$$B = \frac{F}{I \cdot l}$$

$$B = \frac{F}{I \cdot l}$$

- **Модуль вектора магнитной индукции B** равен отношению модуля силы F , с которой магнитное поле действует на расположенный перпендикулярно магнитным линиям проводник с током, к силе тока I в проводнике и его длине l .

Единица магнитной индукции – 1 Тесла

$$B = \frac{F}{I \cdot l} = \frac{1H}{1A \cdot 1m} = 1 \frac{H}{A \cdot m} = 1Tл$$




Рис. 119




Рис. 120




Рис. 121

- Линиями магнитной индукции называются линии, касательные к которым в каждой точке поля совпадают с направлением вектора магнитной индукции.

Закрепление

- 1.** По какой формуле определяется модуль вектора магнитной индукции однородного магнитного поля? Выберите правильное утверждение.
 - A.** $B = F \cdot I \cdot l$
 - Б.** $B = \frac{F}{I \cdot l}$
 - В.** $F = B \cdot I \cdot l$

Закрепление

- 2.** Силовой характеристикой магнитного поля является... Выберите правильное утверждение.
- A.** ... магнитный поток.
 - B.** ... сила, действующая на проводник с током.
 - C.** ... вектор магнитной индукции.

Закрепление

- 3.** Единицей измерения магнитной индукции в СИ является... Выберите правильное утверждение.
- А.** ... тесла.
- Б.** ... джоуль.
- В.** ... ампер.

Закрепление


4. Линии магнитной индукции отличаются от линий электростатического поля тем, что они... Выберите правильное утверждение.
- А.** ... пересекаются друг с другом.
Б. ... замкнуты.
В. ... начинаются на южном полюсе магнита.

Решите задачи:

1. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 5 см действует сила 50 мН? Сила тока в проводнике 25 А. Проводник расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля.
2. На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно силовым линиям поля с индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н. Найти силу тока, протекающего по проводнику.

Решите задачи:

3. Какая сила действует со стороны однородного магнитного поля с индукцией 30 мТл на находящийся в поле прямолинейный провод длиной 50 см, по которому идет ток 12 А? Провод образует прямой угол с направлением вектора магнитной индукции поля.
4. Магнитное поле индукцией 10 мТл действует на проводник, в котором сила тока равна 50 А, с силой 50 мН. Найдите длину проводника, если линии индукции поля и ток взаимно перпендикулярны.



Домашнее задание:

**§ 46, упр.
37(1)**