

Электрозащитные средства



Основной нормативный документ,
регламентирующий порядок применения,
содержания и испытаний электрозащитных
средств:

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
СО 153-34.03.603-2003**

1 Диэлектрические перчатки



Периодичность испытаний в электролаборатории:
1 раз в 6 месяцев

Смотреть дату испытаний на штампе!



Проверка дизэлектрических перчаток путем скручивания

Проверка перчаток перед использованием – скручиванием в сторону пальцев

Проверка дизэлектрических перчаток путем скручивания



2

Ножницы для резки электропроводов с изолированными рукоятками

НД-1



При использовании электрозащитных средств запрещается прикасаться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом.

Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин.

Испытания ножниц: с однослойной изоляцией - 1 раз в год, с многослойной изоляцией – не испытываются

3

Галоши (боты) резиновые диэлектрические

Отсутствие швов



Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В,
боты - при всех напряжениях.

Высота бот должна быть
не менее 160 мм.

Сроки испытаний:

Галоши - 1 раз в 12 месяцев

Боты - 1 раз в 36 месяцев

4

Коврик резиновый диэлектрический



Толщина

6 ± 1 мм

Лицевая поверхность – рифленая.

Одноцветные.

Максимальное выдерживаемое напряжение – до 20 кВ.

В электролаборатории не испытывают.

Осмотр – не реже 1 раза в 6 мес., непосредственно перед применением.

5

Переносные заземлители.



Провода должны быть гибкими,
могут быть медными,
алюминиевыми,
неизолированными
или заключенными в прозрачную
защитную оболочку

Сечения для заземления:
До 1000 В – не менее 16 мм^2
Свыше 1000 В – не менее 25 мм^2

Испытания не проводятся

Общие правила пользования средствами защиты

При обнаружении непригодности средств защиты подлежат изъятию. Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в **журнале учета и содержания средств защиты.**

Перед каждым применением средства защиты необходимо проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности. Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности.

Порядок хранения средств защиты

Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения.